

Сюрприз-АВТО

Новинка !



Выглядит как аптечка



Действует эффективно !

Назначение, принцип действия

Система активной защиты «Сюрприз-АВТО GSM» - это ваш «сюрприз» для автомобильных воров!

Управляется радиобрелком, устанавливается в салоне самим пользователем, поддерживает 2 режима работы:

-Режим1 «Охрана» - устанавливается кнопкой 1 на радиобрелке. Система обнаруживает угонщиков, забравшихся в салон автомобиля, с помощью встроенных датчиков движения, посылает голосовой (и СМС) сигнал тревоги на ваш (и другие) смартфон, включает аэрозольный генератор, заполняющий салон авто в течение нескольких секунд непрозрачным «туманом» и включает сверхмощную сирену для нанесения «акустического удара» по вора в салоне, что в итоге полностью дезориентирует их и физически заставляет покинуть этот автомобиль, не позволяя совершить угон.

-Режим2 «Защита от нападения» - при внезапном нападении угонщиков на самого водителя, когда у него силой забирают ключи зажигания и выталкивают из автомобиля, он может сразу же нажать кнопку 2 на радиобрелке и через несколько секунд система заполняет салон авто аэрозольным «туманом» (Рис.2) даже без срабатывания датчика, посылается сигнал тревоги на смартфоны (например, с указанием номера автомобиля) и включается система «акустического удара», что физически не дает возможности угнать этот автомобиль.

При этом **никакого вреда здоровью угонщиков система не причиняет !**

Дальность действия радиобрелка (при включении режима 2) в реальных условиях до 70...80 метров.

* Он должен храниться в одежде водителя отдельно от ключей зажигания !

Состав



| | |
|---|------|
| 1-основной модуль (в виде аптечки) | 1 шт |
| 2-модуль генерации аэрозольного «тумана» | 1 шт |
| 3-встроенный ИК-датчик движения | 1 шт |
| 4-разъем для подключения индикатора датчиков | 1 шт |
| 5-разъем для подключения зарядного устройства | 1 шт |
| 6-замок - выключатель питания системы | 1 шт |
| 7-радиобрелок | 2 шт |
| 8-ключ для полного выключения системы | 2 шт |
| 9-светодиодные устройства для тестирования | 2 шт |
| 10-аэрозольный генератор (осн. и запасной) | 2 шт |
| 11-зарядное устройство от сети 220В,50Гц | 1 шт |
| 12-зарядное устройство от автомобильного аккумулятора | 1 шт |

В чем эффект?

- 1) «**Туман**» - абсолютно безвреден для здоровья, но в салоне автомобиля в течение 15-20 минут просто ничего не видно . Очень сложно вообще двигаться в салоне, не говоря уже о том, чтобы ехать по улицам! Плюс мощный психологический эффект - вор не знает, что произошло: пожар, пустили нервно-паралитический газ или что-то еще , теряет контроль над ситуацией и гарантированно убегает.
- 2) «**Акустический удар**» - сверхмощная встроенная акустическая система (сирена), состоящая из 2-х сфазированных элементов, полностью лишает угонщика возможности ориентироваться (за счет переотражений) по звуку, создается эффект паники. *В то же время , за счет использования специальной конструкции акустическая система не поражает уши и не приводит к травмам барабанной перепонки.

Сюрприз-АВТО GSM – модификация с встроенной системой оповещения — дополнительно посылает СМС (и голосовое сообщение) о событии на несколько номеров.

Основные отличия системы «Сюрприз-АВТО» от стандартных систем автомобильной охранной сигнализации:

- 1) Не дает или сильно затрудняет физически угонщикам совершить угон в течение достаточно длительного времени
- 2) Не требует установки специалистами (которые могут быть потенциальными наводчиками). Сам купил — и сразу сам включил, сам проверил!
- 3) Система позволяет реально предотвратить угон, когда на водителя нападают, отбирают ключи зажигания и выталкивают из автомобиля!
- 4) Радиус действия радиобрелка не зависит от количества одновременно нажимаемых брелков (при большом скоплении автомобилей-автозаправки, стоянки супермаркетов и т.д.)

Основные данные

-мощность радиобрелка - до 10мВт, радиус - до 70...80 м при включении
до 20...25 метров при выключении

-мощность сдвоенной сирены - 2x105дБ

-режим питания- только от собственного аккумулятора

-при ожидании команд радиобрелка 10 суток (работа в режиме «Защита от нападения»)

-в режиме «Охрана» - до 3-х суток

-время зарядки при полной разрядке встроенного аккумулятора - 5 часов

-система может работать при температуре от -25 до +50 гр.С